Groupe Electrogene ATLAS COPCO "QEP 6.5" 5.4 kVA 230V/400V

Groupe Électrogène ATLAS COPCO QEP6.5 5.2 kVA 230V/400V Equipement de base : -Démarrage Manuel -AVR "régulateur de Tension" -ELR : Protection Différentielle

Marque : ATLAS COPCO
Référence : QEP6.5

Critères associés :
ENERGIE : Thermique

ATLAS COPCO "QEP 6.5"

Groupes électrogènes QEP

Conçus pour durer, chaque groupe électrogène **QEP** offre une fiabilité à long terme dans les conditions de travail les plus difficiles. Une utilisation aisée, une sécurité à toute épreuve et une qualité de conception exceptionnelle font des groupes électrogènes **QEP** le partenaire parfait pour tous les professionnels de la construction.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / STANDARD

QEP ESSENCE

- Démarrage manuel
- Réservoir de carburant grande capacité
- Robinet carburant
- Prises
- Protection de l'huile moteur (arrêt en cas de niveau d'huile bas)
- Protection thermique
- Conformité aux normes européennes sur les émissions sonores
- Cache de protection supérieur

QEP W

- Démarrage manuel
- Prises
- Conformité aux normes européennes sur les émissions sonores
- Protection de l'huile moteur (arrêt en cas de niveau d'huile bas)
- Sélecteur à 8 positions pour le courant de soudage

QEP DIESEL

- Démarrage manuel
- Robinet de carburant
- Prises
- Protection thermique

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / OPTIO

QEP ESSENCE

- Roues de transport
- AVR, disjoncteur différentiel et horamètre

QEP W

- Roues de transport
- Kit de soudage incluant câbles et masque

QEP DIESEL

- Roues de transport
- Disjoncteur différentiel, horamètre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		QEP ESSENCE							QEP DIESEL			
Caractéristiques du groupe électrogène		**QEP 3**	**QEP 3,5**	**QEP 5**	**QEP 6.5**	**QEP 7.5**	**QEP 8**	**QEP W210**	**QEP 4***	**QEP 4.5***	**QEP 6***	**QEP 7**
Fréquence nominale	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50 | 60	50	50 | 60	50
Tension nominale	V	230	230	230	400/230	230	400/230	400/230	230 | 240 / 120	400/230	230 | 240 / 120	400/23
Puissance de sortie nominale	kVA	2,4	2,9	4,3	5,4	6,1	7	5,2	3,3 | 3,5	4	4,9 | 4,7	5,6
Puissance de sortie crête	kVA	2,9	3,4	5,1	6,3	7,1	8,3	6,1	3,9 | 3,7	4,6	5,9 | 5,2	6,9
Facteur de puissance cos Phi		0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8	0,9 | 1	0,8	0,9	0,8
Capacité du réservoir à carburant	l	11	11	11	11	11	11	6,1	3,5	3,5	5,5	5,5
Autonomie en carburant à puissance nominale	h	9,4	7	5	5	3,8	3,9	2,1	2,8	2,8	2,8 | 2,3	2,8
Configuration des prises		2 x SCH	2 x SCH	1 x SCH + 1 x 3P 16A	1 x SCH + 1 x 3P16A + 1 x 5P16A	1 x SCH + 1 x 3P32A	1 x SCH + 1 x 3P 16A + 1 x 5P 16A	1 x 3P 16A + 1 x 5P 16A + 1xWDC 220A	1 x SCH + 1 x 3P16A | 1 x 3P20A + 1 x TL240	1 x SCH + 1 x 5P16A	1 x SCH + 1 x 3P32A | 1 x 3P20A + 1 x TL240	1 x SCH + 1 x 3P 1 + 1 x 5P 1
Moteur												
Modèle		Honda GX160 G à essence	Honda GX200 G à essence	Honda GX270 G à essence	Honda GX270 G à essence	Honda GX390 G à essence	Honda GX390 G à essence	Honda GX390 G à essence	Yanmar L70 diesel	Yanmar L70 diesel	Yanmar L100 diesel	Yanma L100 dies
Vitesse nominale	tr/min	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3000 | 3600	3 000	3000 | 3600	3 000
Puissance de sortie	kWm	3,2	3,8	5,7	5,7	7,7	7,7	7,7	4,5 | 5,4	4,5	6,5 | 7,4	6,5
Déplacement	cm^3	163	196	270	270	389	389	389	320	320	435	435
Type de démarrage		Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manue
Alternateur												
Puissance	kVA	2,7	3	4,2	7	6	7	6,5	4,2 | 7	7	5 | 6,5	7
Niveau sonore												
Niveau de pression sonore (LPA) à 7 m	dB(A)	68	67	69	69	69	69	69	76	76	80	80
Niveau de puissance sonore (LwA)	dB(A)	96	95	97	97	97	97	97	101	101	105	105
Poids et dimensions												
Longueur	mm	623	623	729	729	729	729	875	760	760	760	760
Largeur	mm	409	409	500	500	500	500	620	540	540	540	540
Hauteur	mm	500	500	536	536	536	536	600	560	560	560	560
Poids	kg	42	44	62	76	74	82	80	55 | 71	71	95	97

SCH : Schuko 2P+G 16A 3P16A : CEE 230V 2P+G 16A 3P32A : CEE 230V 2P+G 32A 5P16A : CEE 400V 3P+N+G 16A 3P20A : Nema 120 V 20A TL240 : Nema 240/120 V Twist Lock WDC220A : courant de soudage CC 40-22

Lien vers la fiche du produit